

Jakoverkon vaimennukset		862 MHz		146 MHz		20,5 db/100m		8 db/100m		862 MHz		146 MHz	
	Jaotin BSE-04												
	65-470 MHz	470-862 MHz	Haaroitin BTTE 4-12	Haaroitin BTTE 6-14	Haaroitin BTTE 8-15	Antennirasia (dB)	Nousukaapeli (m)	vaimennus (146 MHz)	vaimennus (862 MHz)	Max 147 MHz Korkein signaalitaso	Min 862 MHz Matalin signaalitaso		
Toimisto 1	6,6	7,2			15	1	7	0,6	1,4	23,2	24,6		
Toimisto 2	6,6	7,2			15	1	10	0,8	2,1	23,4	25,3		
Toimisto 3	6,6	7,2			15	1	8	0,6	1,6	23,2	24,8		
Asunto 1	6,6	7,2			15	1	18	1,4	3,7	24,0	26,9		
Asunto 2	6,6	7,2			15	1	20	1,6	4,1	24,2	27,3		
Asunto 3	6,6	7,2		14		1	21	1,7	4,3	23,3	26,5		
Asunto 4	6,6	7,2		14		1	23	1,8	4,7	23,4	26,9		
Asunto 5	6,6	7,2		14		1	27	2,2	5,5	23,8	27,7		
Asunto 6	6,6	7,2		14		1	31	2,5	6,4	24,1	28,6		
Asunto 7	6,6	7,2	12			1	36	2,9	7,4	22,5	27,6		
Asunto 8	6,6	7,2	12			1	42	3,4	8,6	23,0	28,8		
Asunto 9	6,6	7,2	12			1	46	3,7	9,4	23,3	29,6		
Asunto 10	6,6	7,2	12			1	48	3,8	9,8	23,4	30,0		
Oleskelutila	6,6	7,2		14		1	22	1,8	4,5	23,4	26,7		
	MTO-SÄHKÖ OY		ASUNTOLA		ANTENNIJAKOVERKON		SÄH 502		Suurin vaimennus 862MHz asunto 10				
	Katrinkatu 6		ARPELANTIE 166		VAIMENNUKSET				Pienin vaimennus 146MHz tomisto 1				
	95450 Tornio		95590 TORNIO										
	www.mto-sahko.fi												